

Detachers



Cross Point выпускает три модели съемников бирок: Code Lock, Primus и NEXUS RF.

Code Lock и Primus – это модели съемников без возможности работы в платформе CrossCONNECT.

Съемник NEXUS RF – это комбинация детектора и съемника, которая может быть подключена платформе CrossCONNECT.

Съемник NEXUS RF фиксирует не только сам использования съемника, но и точное время этого события (если съемник использовался в неразрешенное для данного магазина время, система выдает спец. сообщение). Также постоянно контролируется качество бирок.

Автоматические отчеты пересылаются по электронной почте и могут быть использованы для последующего анализа в различных приложениях. Удаленная настройка системы обеспечивает удобство и минимальные издержки обслуживания.

Особенности

Магнитная индукция – 9000 Гс

Дополнительная фиксация ключом для предотвращения несанкционированного использования

Светодиодное индикаторное кольцо детекции бирки (NEXUS)

Возможность работы с CrossCONNECT



Линейка съемников Cross Point

Особенности	Code Lock	PRIMUS Detacher	NEXUS RF Detacher
Уровень магнитной индукции в центре съемника – 9000 Гс	●	●	●
Дополнительная фиксация ключом для предотвращения несанкционированного использования	-	●	●
Версия для врезного монтажа	●	●	●
Настольная версия	●	-	-
Возможность работы с CrossCONNECT ¹	-	-	●
Счетчик и временной маркер каждой операции ¹	-	-	●
Светодиодное индикаторное кольцо детекции бирки (NEXUS)	-	-	●
Настраиваемые сообщения при съемке бирки	-	-	●
Совместима с CrossCONNECT Access Point	-	-	●

Детекция

Cross Point Бирка Ostra D50 (Ø 50 mm)	-	-	●
Cross Point Бирка Ostra D40 (Ø 40 mm)	-	-	●

Спецификация

Диаметр (видимый)	80 mm	80 mm	80 mm
Высота над счетчиком (настольный/врезной монтаж)	32 / 5 mm	- / 12 mm	- / 12 mm
Глубина врезки (врезной монтаж)	27 mm	78 mm	78 mm
Основное питание (VAC)	-	-	100 – 230
Внутреннее питание (VDC)	-	-	15
Питание через полевую шину	-	-	●
Входы/Реле (NO, NC, COM)	-	-	1 / 1

● доступна по умолчанию

○ дополнительно

- не доступна